微 電 腦 自 動 定 時 語 音 播 放 系 統

Digital Sound / Bell Timer Announcer

MODEL Name: QCM-6200　VER. GS

應用場合

政府機關，軍事單位，學校，醫院，公司行號，工廠，百貨公司，商場，超市，遊樂場所，定時播放音樂，鐘聲，語音訊息…….等

特性與規格*

(1) 中英文顯示介面，音聲自動播放功能.

(2)支援監控軟體，可隨時掌握系統作息排程、即時控制系統輸出埠與播音. *New!*

(3)內置 **CF 記憶卡式語音模板**，標準內建 6 首旋律樂曲，並提供工具軟體，可自行規劃 99 首樂曲設定.

(4)數位語音取樣頻率可達 **44.1KHz/16 BITS**.

(5)每日具備 80 組作息,可自由設定.

(6)使用 RS-232 介面與 PC 連線，利用工具軟體設定作息排程並進行同步時間與下載資料.

(7)每個作息的音聲輸出，均可設定衰減與放大.

(8)可設定一星期 7 日不同作息，可設定每日相同作息.

(9)可設定兩種作息群組 A / B，且經由 LCD 面板設定或連線下載選擇.

(10)提供 5 個特定日作息設定,每一個特定日具備 80 組作息.

(11)提供 7 組輸出接點,可自由設定使用.

(12)提供 1 組提前輸出接點,可作爲外部擴大機開機使用.

(13)全部作息,均可由 LCD 面板操作設定.

(14)輸出接點與樂曲播放可手動或自動啓動.

(15)系統停電時,作息內容與萬年曆內容均不會消失.

(16)系統待機時,顯示目前的日期與時間.

(17)選用配備: GPS 自動時間校正模組搭配使用.

HMT 寰茂科技有限公司
TEL: 886-2-2274-1347
FAX: 886-2-2273-3014